



CONFIGURACIÓN DE FIREWALL DE RED PARA LA CONEXIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA H.323/SIP.

Los siguientes puertos deben estar abiertos para que un sistema de videoconferencia H.323/SIP se conecte al servicio de Videoconferencia Telmex mediante el conector de sala (*Room connectors*).

PROTOCOLO	PUERTOS	DESTINO
TCP	1720 (H.323) 3000 al 4000 (H.323) 5060-5061 (SIP)	8.5.128.0/23 52.202.62.192/26 64.211.144.0/24 115.114.131.0/26 162.255.36.0/22 192.204.12.0/22 202.177.207.128/27 202.177.213.96/27 204.141.28.0/22 209.9.211.0/24 213.19.144.0/24 221.122.88.128/25 18.209.181.149/32 13.52.226.220/32 3.221.1.198/32 3.221.223.50/32 54.219.87.7/32 54.219.221.115/32
UDP	3000 al 4000 (H.323) 5060-5061 (SIP) 8000 al 10000 (SIP) 16384 al 65535 (SIP)	8.5.128.0/23 52.202.62.192/26 64.211.144.0/24 115.114.131.0/26 162.255.36.0/22 192.204.12.0/22 202.177.207.128/27 202.177.213.96/27 204.141.28.0/22 209.9.211.0/24 213.19.144.0/24 221.122.88.128/25 18.209.181.149/32 13.52.226.220/32 54.156.176.209/32 54.156.32.62/32 54.193.237.31/32 54.193.238.57/32 3.221.1.198/32 3.221.223.50/32 54.219.87.7/32 54.219.221.115/32

MODO DE MARCACIÓN DESDE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA H.323/SIP.

1 Asegura **habilitar la encriptación en los sistemas de videoconferencia H.323/SIP** (AES 256). Si tienes alguna duda consulta a tu fabricante.

2 Asegura realizar la **configuración de firewall de red para la conexión de sistemas de videoconferencia H.323/SIP**.

3 Para la marcación vía H.323/SIP utilizar los siguientes formatos:

- 162.255.37.103 + ID de videoconferencia + #
- ID de videoconferencia@162.255.37.103
- ID de videoconferencia@vc.telmex.com

Soporte Videoconferencia Telmex 24 horas.
Marca **800 123 3535**, opción **2** y después **opción 5**.